

◆高トルク コアレスブラシレスモータ 一覧表



機種名に関して
 MP 16 36 S
 ↳ ホールIC付
 ↳ モータ長
 ↳ モータ径
 ↳ 高トルク コアレスブラシレスモータ

タイプに関して
 24 12
 ↳ 無負荷回転数(×1000r/min)
 ↳ 定格電圧

機種名	※出力	シャフト直径	タイプ	定格									質量
				電圧	トルク	回転数	電流	効率	トルク定数	回転数定数	回転数/トルク勾配		
MP	W	mm		DCV	mNm	r/min	A	%	mNm/A	r/min/V	r/min/mNm	g	
1636S	8	2	618	6	6	13,100	2.2	63	3.0	3,100	910	32	
			1218	12		14,700	1.1	70	6.2	1,530	610		
			2418	24		15,900	0.5	80	13	770	420		
2040S	16	3	1218	12	10	14,600	1.7	75	6.7	1,490	330	56	
			2418	24		15,900	0.9	81	13	770	270		
			3618	36		16,000	0.6	79	19	520	290		
2248S	20	3	1213	12	18	11,100	2.3	77	8.7	1,100	113	85	
			2413	24		11,300	1.1	80	18	540	94		
			4813	48		12,200	0.6	81	34	290	81		
2453S	30	3	1215	12	20	13,600	3.0	79	7.5	1,300	95	110	
			2415	24		14,200	1.5	83	15	650	71		
			4815	48		14,200	0.7	85	31	320	62		
2854S	25	4	1208	12	35	6,300	2.6	75	15	670	51	156	
			2408	24		7,100	1.4	79	28	350	39		
			4808	48		6,600	0.7	77	58	170	43		
2864S	35	4	1208	12	50	6,400	3.7	76	14	690	37	195	
			2408	24		6,800	1.8	80	29	340	29		
			4808	48		6,900	0.9	83	58	170	28		
3270S	42	5	1206	12	85	4,500	4.5	75	20	510	18	215	
			2406	24		4,800	2.3	77	40	250	15		
			4806	48		4,800	1.1	81	80	130	14		
3670S	65	5	1206	12	120	4,400	7.1	66	17	550	18	331	
			2406	24		5,200	3.5	79	36	280	12		
			4806	48		5,400	1.8	80	71	140	12		
4070S	70	6	1206	12	130	4,400	7.1	71	19	510	13	415	
			2406	24		5,000	3.5	82	39	260	9		
			4806	48		5,100	1.8	83	77	130	8		
4088S	150	6	2408	24	200	6,800	7.2	83	29	340	7	522	
			3608	36		7,100	4.8	86	44	230	5		
			4808	48		7,300	3.7	87	57	170	4		
5088S	220	6	2408	24	300	7,260	12.5	76	25	350	4	890	
			4808	48		7,350	5.7	84	55	170	2		

“※出力”は“最大出力”ではありません。詳しくは“モータの動作条件”をご確認ください